

WJ-ND300A

Enregistreur Réseau à Disque Dur

Jusqu'à 32 Caméras peuvent être branchées par Ethernet

Haute qualité d'image et taux de rafraîchissement élevé

Entièrement adressé en IP pour une meilleure flexibilité et extensibilité

Conçu pour être évolutive

Configuration super facile



Le premier enregistreur réseau à disque dur de Panasonic

Générale

Type	Enregistreur réseau à disque dur de 32 canaux
------	---

Source d'alimentation

Tension CA [V]	110-240
----------------	---------

Tension CC [V]	-
----------------	---

Fréquence [Hz]	50/60
----------------	-------

Consommation [W]	85.0
------------------	------

Température ambiante de fonctionnement [degrés C]

Minimum	5.0
---------	-----

Maximum	45.0
---------	------

Humidité ambiante de fonctionnement [%]

Maximum	85.0
---------	------

Altitude maximum de fonctionnement [m]	2000.0
--	--------

Dimensions [mm]

Largeur	420.0
---------	-------

Profondeur	88.0
------------	------

Hauteur	350.0
---------	-------

Poids	8.3
Fin	-

Fonctions Principales

Mode d'enregistrement	-
Mode de recherche	-
Mode multi-écran	-
Enregistrement pré-alarme	-
Téléchargement des images	-
Titre de la caméra	-
Affichage de l'horloge	-
Contrôle de la caméra	-
Zoom numérique	-
Journaux du système	-
Mode de configuration	-
HDD	250Gb

Alarme

Source d'alarme	-
Action sur alarme	-
Contrôle d'alarme	-
Journal d'alarme	-

Réseau

Interface réseau	-
Port de maintenance	-
Bande passante	-
Système d'exploitation pris en charge	-
Navigateur pris en charge	-
Protocole pris en charge	-
Nb de clients simultanés	-
Mesures de sécurité	-

Interface externe

Connecteurs d'alarme (D-sub à 25 broches)	16
---	----

Connecteurs d'alarme/contrôle (D-sub à 25 broches)

Alarme	Sortie d'alarme pour espace disponible de copie sur disque dur/ enregistrement d'image, Sortie d'alarme x 16, Entrée de suspension d'alarme, Entrée de réinitialisation d'alarme
Contrôle	Entrée d'enregistrement d'urgence, Entrée/sortie de l'ajustage d'heure, Commutation du mode d'enregistrement externe, Sortie de +5 V
Erreur/Avertissement	

Sortie d'erreur HDD, Sortie d'erreur caméra, Sortie d'erreur, Sortie fin de récupération de coupure de courant, Entrée d'erreur de réseau

Entrée/Sortie

Stockage externe Interface série à grande vitesse, 480 Mbps, x1

Connecteur série RS-232C, x1 (connecteur D-sub à 9 broches)
